

```

--[[
%% properties
1930 value
%% globals
--]]
--Enver Tanriverdi
--www.hashop.nl
--Versie 2.2
local GTimer ="HalZolderDetectie"; -- variables
local triggerID = 1930; --Trigger device
local controlledID = 1613; --Device to control
local ExtendTime = 3; --Minutes
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();

if (
    ( tonumber(fibaro:getValue(triggerID, "value")) > 0 ))
    and
    ( fibaro:getGlobalValue("DagAvondNacht") == "Avond" )

    then
        fibaro:call(controlledID, "setValue", "15");

--        fibaro:debug("ControlledID On")
        fibaro:setGlobal(GTimer, ExtendTime);

        -- Check the time
        while tonumber(fibaro:getGlobalValue(GTimer)) > 0 do
--            fibaro:debug("Conditie okay ")
            fibaro:sleep(60*1000);

            -- Reduce time
            fibaro:setGlobal(GTimer, tonumber(fibaro:getGlobalValue(GTimer)) -
1);
--            fibaro:debug("Reduce time-----")
            -- Extend Time when trigger is on
            if (
                ( tonumber(fibaro:getValue(triggerID, "value")) > 0 ))
                then
                    fibaro:setGlobal(GTimer, ExtendTime);
--                    fibaro:debug("Extand time-----")
                end
            end

            -- Time past turnoff Controlled
--            fibaro:debug("tijd is om....")
            fibaro:call(controlledID, "setValue", "1")
        end
    end

```